



EYG1000iA 变频发电机

ERAYAK®



频 率 (Hz)	50 / 60
最大功率 (W)	1200
额定功率 (W)	1000
额定电压 (V)	110,120, 220, 230, 240
额定电流 (A)	9 /4.3
类型	磁钢电机, 单相
USB 输出	USB 5VDC2.1A
发动机型号	LY145F
发动机类型	单缸, 顶置气门, 四冲程, 风冷汽油机
排量 (CC)	56
功率/转速 (kW/r/min)	1.3/ 5000
燃料	无铅汽油
油箱容量 (L)	2.8
机油容量 (L)	0.28
连续工作时间	3.5h
启动系统	手拉
操作噪声(7m) dB	58
尺寸	336*327*306mm (376X367X330内置气柱袋)
净重	12.4KG
价格	

