



# EYG1000iD 变频发电机

ERAYAK<sup>®</sup>



频率 (Hz)	50 / 60
最大功率(W)	1000
额定功率 (W)	900
额定电压 (V)	110,120, 220, 230, 240
额定电流 (A)	7.5/3.9
类型	磁钢电机, 单相
直流输出	12V5A or (USB 5VDC2.1A)
发动机型号	144F
发动机类型	单缸, 顶置气门, 四冲程, 风冷汽油机
排量 (CC)	53.5
功率/转速( kW/r/min)	1.15/ 5000
燃料	无铅汽油
油箱容量(L)	2.6
机油容量 (L)	0.15
连续工作时间	4h
启动系统	手拉
操作噪声(7m) dB	57- 59
尺寸	456*270*400mm (486*300*410mm内置气柱袋)
净重	13KG
价格	

