



EYG2000iD 变频发电机

ERAYAK[®]



频率 (Hz)	50 / 60
最大功率(W)	2000
额定功率 (W)	1800
额定电压 (V)	110,120, 220, 230, 240
额定电流 (A)	15/7.8
类型	磁钢电机, 单相
直流输出	12V5A or (USB 5VDC2.1A)
发动机型号	158F
发动机类型	单缸, 顶置气门, 四冲程, 风冷汽油机
排量 (CC)	105.6
功率/转速(kW/r/min)	2.4 / 4500
燃料	无铅汽油
油箱容量(L)	4.0
机油容量 (L)	0.6
连续工作时间	4h
启动系统	手拉
操作噪声(7m) dB	60- 65
尺寸	521*309*458mm (545*355*470mm 内置气柱袋)
净重	21.5KG
价格	

