



EYG1000iN 变频发电机

ERAYAK[®]



频率 (Hz)	50 / 60
最大功率(W)	1050
额定功率 (W)	1000
额定电压 (V)	110,120, 220, 230, 240
额定电流 (A)	9 / 4.3
类型	磁钢电机, 单相
直流输出	12V, 5A or (USB 5V, DC 2.1A)
发动机型号	LY144F
发动机类型	单缸, 顶置气门, 四冲程, 风冷汽油机
排量 (CC)	53.5
功率/转速 (kW/r/min)	1.15 / 5000
燃料	无铅汽油
油箱容量(L)	2.6
机油容量 (L)	0.15
连续工作时间	5h
启动系统	手拉
操作噪声(7m) dB	57-59
尺寸	430*274*405mm (470X315X430内置气柱袋)
净重	12.5KG
价格	

